

Klawiatura AMAX 3000 L16

www.boschsecurity.pl



BOSCH

Technologia bliżej nas



- ▶ Uzbrajanie centrali alarmowej jednym przyciskiem
- ▶ Alarm pożarowy, medyczny i napadowy
- ▶ Zabezpieczenie antysabotażowe
- ▶ Nowoczesne wzornictwo
- ▶ Łatwa obsługa

AMAX 3000 L 16 jest klawiaturą z wyświetlaczem LED i obsługą 16 stref, zgodną z centralą AMAX 4000 / AMAX 4000 EN. Sugestywne ikony w prosty sposób informują o stanie systemu. Stan strefy jest wskazywany przez liczby znajdujące się w górnej części ekranu. Klawiatura kodowa informuje, kiedy strefa jest otwarta, kiedy został wyzwolony alarm, a także w której strefie alarm wystąpił.

Podstawowe funkcje

Metody uzbrajania

System można uzbroić, wprowadzając kod i naciskając przycisk [# / *]. Dostępna jest także funkcja szybkiego uzbrajania – wystarczy nacisnąć przycisk [# / *] i przytrzymać go przez 2 sekundy.

Dostępne są dwie opcje uzbrajania systemu:

- Aby uzbroić system i pozostać w obiekcie, należy nacisnąć przycisk [*].
- Aby uzbroić system i opuścić obiekt, należy nacisnąć przycisk [#].

Obszary przypisane do klawiatury

Z jedną centralą AMAX można połączyć maksymalnie 16 klawiatur AMAX.

Klawiatury z wyświetlaczem LED mogą być przypisane do jednego obszaru.

Alarmy pożarowe, medyczne i napadowe

Jeśli zaprogramowano taką opcję, jednoczesne naciśnięcie zewnętrznych przycisków znajdujących się w jednym rzędzie na dowolnej klawiaturze kodowej spowoduje wysłanie raportu alarmowego do centralnej stacji monitorowania. Należy nacisnąć jednocześnie klawisze [4] i [6], aby uruchomić alarm pożarowy; klawisze [7] i [9], aby uruchomić alarm medyczny; oraz klawisze [1] i [3] lub [*] i [#], aby uruchomić alarm napadowy.

Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikat	
Europa	CE	DIN EN 50130-4 (6/2011) DIN EN 55022 (5/2008) EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010
	EN	50131-3 stopień 2, klasa środowiskowa II
Niemcy	VdS	A

Dane techniczne**Obudowa**

Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> • 138 x 115 x 24 mm (dł. x szer. x wys.)
Ciężar:	<ul style="list-style-type: none"> • 254 g
Kolor:	<ul style="list-style-type: none"> • Biały

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	<ul style="list-style-type: none"> • -10°C ÷ +55°C
Wilgotność względna	<ul style="list-style-type: none"> • 10% – 95%

Zasilanie

Napięcie wejściowe:	<ul style="list-style-type: none"> • Od 10,8 VDC do 13,8 VDC
Pobór prądu:	<ul style="list-style-type: none"> • Czuwanie 31 mA, maks. 60 mA
Wymagania dotyczące przewodów:	<ul style="list-style-type: none"> • Czterozżyłowe, AWG18 lub AWG22 • Maks. długość 200 m (od centrali do ostatniej klawiatury) • Maks. długość MAGISTRALI 1 – 700 m (maks. 14 urządzeń, maks. 8 klawiatur) • Maks. długość MAGISTRALI 2 – 700 m (maks. 14 urządzeń, maks. 8 klawiatur)
Typ EN:	<ul style="list-style-type: none"> • B

Zamówienia - informacje**Klawiatura AMAX 3000 L16**

AMAX 3000 L 16 jest klawiaturą z wyświetlaczem LED i obsługą 16 stref

Norma: EN 50131-3, stopień 2

Numer zamówienia **IUI-AMAX3-LED16**

Reprezentowana przez:**Poland**

Robert Bosch Sp. z o.o.
 Jutrzenki 105 str.
 02-231 Warszawa
 Phone: +48 22 715 4101
 Fax: +48 22 715 4105
 pl.securitysystems@bosch.com
 www.boschsecurity.pl