



## CDNA Domofon analogowy z zamkiem szyfrowym

Centrale domofonowe CDNA to nowoczesne urządzenia z cyfrowym wybieraniem numeru lokalu oraz kodowym otwieraniem drzwi. Zastosowanie wyświetlacza LED zapewnia prostą i przyjazną obsługę przez użytkowników jak i instalatorów. Centralę możemy łączyć z bardzo szeroką gamą modułów dodatkowych dzięki czemu jej funkcjonalność może sprostać indywidualnym oczekiwaniom klientów. Bardzo szerokie możliwości konfiguracyjne sprawiają, że produkty znajdują wszechstronne zastosowanie przy modernizacji starych systemów. Kompatybilny z instalacjami analogowymi 4, 5 lub 6 żyłowymi.

<b>Index</b>	CDNA BR CDNA GR
<b>Opis</b>	Domofon analogowy z zamkiem szyfrowym
<b>Wykonanie</b>	Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo Klawiatura ze stali nierdzewnej
<b>Dostępne kolory</b>	Brąz (BR) Grafit (GR)
<b>Moduły</b>	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
<b>Max. ilość abonentów</b>	64 lokale
<b>Wyświetlacz</b>	LED
<b>Sposób montażu</b>	W zależności od wyboru ramki: - podtynkowy - natynkowy
<b>Wymiary (mm)</b>	206×88
<b>Typ instalacji</b>	Analogowa: 4, 5 lub 6 żyłowa
<b>Długość linii</b>	Max. 300m
<b>Zasilanie</b>	15V DC / 140mA lub 12V ± 0,5V AC
<b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>	~0,9W
<b>Wyjścia</b>	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
<b>Wejścia</b>	1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonienie do wybranego lokalu
<b>Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością</b>	- podświetlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytłoczonymi znakami alfabetu Braille’a
<b>Cechy</b>	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem

- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowania do tworzenia list opisowych i konfiguracji urządzenia dostępne w zakładce „do pobrania”

# Schemat

