



INSPIRO PMR 1+ Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, modułem dla osób z niepełnosprawnościami i czytnikiem zbliżeniowym.

Inspiro+ to nowe rozwiązanie umożliwiające obsługę nawet największych inwestycji w segmencie budownictwa wielomieszkaniowego. Ilość obsługiwanych lokali zwiększyła się z 255 aż do 1020, panele zostały wyposażone w funkcje ułatwiające zarówno konfigurację, jak również codzienne użytkowanie. W tej wersji panelu występują: rozwiązania dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami, takie jak wbudowana pętla indukcyjna T oraz sygnalizacja optyczna i dźwiękową statusu domofonu. Pętla indukcyjna T umożliwia osobie niedosłyszącej zdalny odbiór głosu z głośnika domofonu bezpośrednio w aparacie słuchowym. Dzięki temu użytkownik aparatu słuchowego może używać komfortowo domofonu z czystym, wyraźnym i użytecznym dźwiękiem, bez żadnych zakłóceń i zniekształceń z zewnątrz. Pętla indukcyjna T jest oznaczona na domofonie międzynarodowym symbolem, a standard ten jest obsługiwany przez większość aparatów słuchowych. Sygnalizacja świetlna za pomocą trzech świecących diod pokazuje status: dzwonienie do lokalu, odebranie rozmowy i otwarcie drzwi. Sygnalizacja dźwiękowa polega na odtwarzaniu trzech różnych komunikatów głosowych: „trwa wybieranie, proszę czekać” (podczas dzwonienia do lokalu), „drzwi są otwarte, proszę wejść” lub „numer nie odpowiada, proszę spróbować później”. Komunikaty są dostępne w językach: polskim, angielskim i francuskim, w zależności od ustawionego języka wyświetlanych komunikatów w domofonie.

Index	INSPIRO PMR 1+ (G2) (Master/Slave) INSPIRO PMR 1+ (Master) INSPIRO PMR 1S+ (Slave)
Opis	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, modułem dla osób z niepełnosprawnościami i czytnikiem zbliżeniowym.
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Dostępne warianty językowe	PL-EN-DE-FR PL-EN-DE-SV EN-LT-IT-HU
Moduły	Kamera – podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie. Doskonały obraz w dzień i w nocy. DM – Moduł dla osób z niepełnosprawnościami INS-DM: pętla indukcyjna T, syntezytor mowy (sygnalizacja dźwiękowa), trzy świecące diody (sygnalizacja optyczna) Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC – czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
Wyświetlacz	LCD (podgrzewany)
Max. ilość abonentów	1020 lokale
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XL NT)
Wymiary (mm)	Panel 111×412 Puszka montażowa podtynkowa 92x393x31,5

Typ instalacji	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 1,2A
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,8W
Wyjścia	2 x złącza śrubowe „ELOCK”: - podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) 2 x złącza śrubowe - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)” 2 x złącza śrubowe - podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) – tylko Master
Wejścia	-4 x złącza śrubowe: - podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND” 1 x złącze śrubowe „INPUT”: - podłączenie przycisku zwierne (NO) – aktywowane po zwarcu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania 1 x złącze śrubowe: - podłączenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+” (tylko Slave) 2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille’a - optyczna i akustyczna (komunikaty głosowe) sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu - 4 różne tabele kodów - dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy) - programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków) - regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund) - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster - dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN - otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O) - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia: - otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) – potrójny kluczyk - włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia - opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia - możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy - funkcja autootwierania dla każdego lokalu - funkcja otwierania korytarzowego - funkcja portierska - możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu

podczas przekierowania portierskiego

- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)

- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych
różnego typu

- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów
dzwonienia

- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych

- wbudowana pętla indukcyjna T (oznaczona międzynarodowym symbolem)

dla osób korzystających z aparatu słuchowego – głos z głośnika domofonu
przesyłany jest bezpośrednio do aparatu słuchowego

- wbudowana sygnalizacja optyczna: dioda czerwona sygnalizuje dzwonienie
do lokalu, dioda żółta sygnalizuje odebranie rozmowy dioda zielona sygnalizuje
otwarcie drzwi.

- wbudowana sygnalizacja dźwiękowa – syntezytor, który odtwarza komunikaty:
„trwa wybieranie, proszę czekać” (podczas dzwonienia do lokalu), „drzwi są
otwarte, proszę wejść” lub „numer nie odpowiada, proszę spróbować później”.

Komunikaty dostępne w językach: polskim, angielskim i francuskim,

w zależności od ustawionego języka wyświetlanych komunikatów w domofonie.

- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania

- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB

- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”

- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro
i Familio P/PV