



VIDEO-SW2 MINI-60 Przełącznik dodatkowej kamery - do puszki elektrycznej Ø60 mm

Index	VIDEO-SW2 MINIu201360
Opis	Moduł przełącznika dodatkowej kamery (bez obudowy)
Wymiary (mm)	Ø: 60mm
Typ instalacji	Cyfrowy: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15VDC / 26mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~0,4W
Wyjścia	Złącza śrubowe ARK: - podłączenie sygnału VIDEO systemu PRO (para niebieska) - podłączenie linii systemu PRO - podłączenie zasilania
Wejścia	Złącza śrubowe ARK: - podłączenie sygnału VIDEO systemu PRO (para niebieska) - podłączenie linii systemu PRO - podłączenie zasilania - podłączenie zewnętrznego sygnału VIDEO (sygnał różnicowy)
Cechy	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość podłączenia dodatkowej kamery w systemie - możliwość zastosowania większej ilości przełączników w systemie w celu podłączenia większej ilości dodatkowych kamer (do 4 kamer obsługiwanych globalnie przez wszystkie monitory lub do 4 kamer dla każdego adresu wieomonitora. - możliwość podłączenia kamery obsługiwanej globalnie oraz jednocześnie kamery dla każdego adresu - adresowanie analogicznie jak odbiorniki systemu PRO (0 u2013 3 0 = dowolny adres) dla jakiego adresu ma realizować funkcję przełączenia kamery - monitory wykrywają ilość podłączonych przełączników - kompatybilny z całym systemem PRO - mieści się w puszce elektrycznej o średnicy 60mm - moduł obsługiwany przez monitory od wersji oprogramowania: v1.3 dla MPRO7 oraz v1.6 dla MPRO