



CDNVRak2 Rozdzielacz aktywny końcowy 2-wyjściowy

Produkt wycofywany, dostępny do wyczerpania zapasów. Zastąpiono rozdzielaczem: CDNVRau-DIN

Index	CDNVRak2
Opis	Rozdzielacz końcowy z aktywnym wzmacniaczem do systemów cyfrowych wideo
Wymiary (mm)	71,5x72x19,5
Zasilanie	15VDC / 25mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,4W
Wyjścia	2 x gniazdo RJ45 (wyjścia aktywne)
Wejścia	1 x gniazdo RJ45 (wejście główne) Złącza śrubowe ARK: - do podłączenia dodatkowego zasilania
Cechy	- podłączenie 2 odbiorników lub rozdzielenia magistrali głównej na 2 niezależne wyjścia - odległość do odbiornika: max 70 m (przy odpowiedniej konfiguracji systemu) - wejście główne z sumatora lub poprzedniego rozdzielacza - stosuje się na końcu magistrali (pełni rolę terminatora) - posiada aktywne wzmacniacze