



## CDN-ACC Czytnik breloków i kart zbliżeniowych

Czytnik kart bądź breloków zbliżeniowych w standardzie Unique 125 kHz. Czytnik obsługuje maksymalnie 1530 kart - po 6 dla każdego lokalu. Karty są przypisane w konkretnym miejscu co daje łatwą możliwość dezaktywacji, podmiany bądź dodania nowej karty jak i sprawdzenia przypisania karty. Możliwość montażu w ramce nad lub poniżej centrali. Możliwość programowania zarówno z poziomu klawiatury jak i z poziomu komputera.

<b>Index</b>	CDN-ACC BR CDN-ACC GR CDN-ACC ST
<b>Opis</b>	Moduł czytnika breloków i kart zbliżeniowych Unique 125 kHz
<b>Wykonanie</b>	Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo
<b>Dostępne kolory</b>	Brąz (BR) Grafit (GR) Stal (ST)
<b>Wymiary (mm)</b>	61×88
<b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>	~ 0,7W
<b>Zasilanie</b>	15V DC / 45mA (podłączane do centrali )
<b>Wyjścia</b>	- 1 x złącze EXTMOD (podłączenie do centrali)
<b>Cechy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne</li> <li>- temperatura pracy: od -20 do 50°C</li> <li>- obsługuje max. 1536 breloków lub kart - po 6 dla każdego lokalu, w tym 6 dodatkowych administratora, które nie są przypisane do adresu fizycznego lokalu.</li> <li>- łatwe zarządzanie brelokami lub kartami</li> <li>- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB</li> <li>- możliwość zapisu i wczytania pamięci modułu w pliku z poziomu oprogramowania</li> <li>- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”</li> <li>- możliwość przeniesienia pamięci na urządzenia nowszej generacji</li> </ul>

## Wymiary

