



SW4S-DIN (G2) Przełącznik 4 stref do paneli INSPIRO+ (G2) oraz CDNP7ACC (SW4S) (G2), obsługa do 1020 lokali, montaż na szynę DIN

Moduł współpracuje z panelami INSPIRO+ oraz CDNP7ACC (SW4S) (G2) i umożliwia im obsługę do 1020 lokali w jednym systemie (4 x 255 adresów odbiorników). Moduł wydziela 4 strefy, która każda tworzy niezależną magistralę z zasadami pracy i prowadzenia instalacji jak klasyczne podłączenie paneli Inspiro+ lub central CDNP. Każda strefa to 255 adresów odbiorników, indywidualna tabela kodów otwierania i indywidualne parametry dzwoneń. Adresy odbiorników w każdej strefie mogą być przypisane dowolnie do indywidualnego maksymalnie 6-cyfrowego numeru dzwonienia (wybranego z klawiatury panelu). Moduł przystosowany jest zarówno do systemów wideo (posiada złącza RJ45), jak i instalacjach audio. Istnieje możliwość podłączenia w jednym systemie domofonowym nieograniczonej ilości paneli Master z modułami SW4S-DIN (G2). W systemie z modułami SW4S-DIN (G2) istnieje możliwość prowadzenia do czterech rozmów jednocześnie (jedna rozmowa z panelu Master z jedną strefą oraz nieograniczona liczba rozmów z paneli Slave). Moduł można zastosować zarówno do tworzenia rozbudowanych jak i rozległych instalacji, ponieważ umożliwia łącznie instalacji w tzw. gwiazdę, co zmniejsza znacząco długości magistrali (możliwość montowania modułów w punkcie centralnym systemu lub rozproszonych w różnych miejscach obiektu) Generacja 2 modułu - SW4S-DIN (G2) - to m.in.: - możliwość podłączenia odbiorników bezpośrednio z wyjść modułu na strefy (nie trzeba stosować paneli Slave na wyjściu każdej używanej strefy) - możliwość rozproszenia modułów w instalacji (nie trzeba montować wszystkich modułów w jednym punkcie systemu domofonowego) - współpraca z najprostszymi odbiornikami pasywnymi (nie wymagającymi zasilania) Moduł posiada obudowę przystosowaną do montażu na szynę DIN i zajmuje szerokość 6 modułów. Kompatybilny z wybranymi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, INSPIRO i Familio P, PV.

Index	SW4S-DIN (G2)
Opis	Przełącznik 4 stref do paneli INSPIRO+ oraz CDNP7ACC (SW4S), umożliwia obsługę do 1020 lokali (4 x 255 adresów odbiorników), montowany na szynę DIN, obsługa systemów audio i wideo.
Wymiary (mm)	6 moduły DIN (109x92x59)
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Sposób montażu	Szyna DIN lub natynkowo
Typ instalacji	Cyfrowy system P: 2 żyłowa + zasilanie, lub Cyfrowy system PV: skrętka cat. 5e lub 6
Wyjścia	4 x złącze RJ45 (po 1 na każdą strefę): - do podłączenia magistrali systemu P lub PV z panelami / centralami typu Slave - do podłączenia odbiorników audio/video - do podłączenia kolejnych modułów SW4S-DIN (G2)
Wejścia	4 x złącze RJ45 (po 1 na każdą strefę): - do podłączenia innych modułów SW4S-DIN (G2) 1 x złącze RJ45: - podłączenie panelu Master – magistrali systemu P lub PV 4 x złącza śrubowe rozłączalne: - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-” (opcjonalne podłączenie panelu Master) - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
Cechy	Zasilanie: 15V DC / 50mA

Pobór mocy w trybie czuwania: ~ 0,07W

- obsługa do 1020 lokali (4 x 255 adresów odbiorników)
- obsługa do 4 niezależnych stref: każda strefa to 255 adresów odbiorników, niezależna tabela kodów otwierania (w sumie 1020 różnych kodów), niezależne ustawienia parametrów dzwoneń,
- adresy odbiorników w każdej strefie mogą być przypisane dowolnie do indywidualnego maksymalnie 6-cyfrowego numeru dzwonienia (wybieranego z klawiatury panelu Inspiro+)
- możliwość podłączenia odbiorników bezpośrednio z wyjść modułu na strefy (nie trzeba stosować paneli Slave na wyjściu każdej używanej strefy)
- możliwość rozproszenia modułów w instalacji (nie trzeba montować wszystkich modułów w jednym punkcie systemu domofonowego)
- współpraca z najprostszymi odbiornikami pasywnymi (nie wymagającymi zasilania)