




MPRO 4 (G3) Wideodomofon cyfrowy z kolorowym wyświetlaczem 4", magnetycznym odkładaniem słuchawki i funkcją dzwonka do drzwi dla systemów PRO

MPRO 4 (G3) to kolejna generacja wideomonitora słuchawkowego do systemów PRO. Zastępuje on monitor poprzedniej generacji MPRO 4. Trzecia generacja tych odbiorników to głównie zmieniona konstrukcja elektroniki sterującej monitorem, aby zapewnić jeszcze większą niezawodność oraz możliwości urządzenia. Nowe możliwości, to m.in. obsługa większych (dłuższych) instalacji, większa liczba adresów, zdalne zarządzanie (z dowolnego miejsca systemu) oraz aktualizacja oprogramowania. Monitor cały czas będzie rozwijany, a dzięki aktualizacjom oprogramowania wszystkie nowe funkcjonalności i możliwości monitora będą także dostępne dla osób, które kupiły ten produkt już wcześniej.

Index	MPRO 4 (G3)
Opis	Wideomonitor cyfrowy do systemu PRO z kolorowym wyświetlaczem 4", magnetycznym odkładaniem słuchawki, trzema przyciskami oraz funkcją dzwonka do drzwi
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Dostępne kolory	Biały
Wyświetlacz	LCD 4" kolorowy rozdzielczość 320x240
Sposób montażu	Natynkowy
Wymiary (mm)	284x104x40
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15V DC, 430mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,3W
Wyjścia	Przycisk F2 aktywowany w dowolnym momencie: - sterowany po magistrali systemu (wymagany opcjonalny moduł przekaźnikowy PRO-I/O-60 podłączony do magistrali systemu) lub - złącza śrubowe: zwierne (NO) odseparowane od systemu (max 24V 100mA)
Wejścia	5 x złącza śrubowe (podłączenie magistrali systemu PRO): - podłączenie sygnału audio: „LINE” - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” - podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-” 1 x złącze RJ45: - podłączenie magistrali systemu PRO 1 x złącze śrubowe RING: - podłączenie styku zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - funkcja dzwonka do drzwi (aktywowane po zwarcu do GND systemu)
Cechy	- magnetyczny mechanizm odkładania słuchawki - funkcja dzwonka do drzwi - możliwość otwierania bez konieczności aktywnego połączenia - 3 przyciski: otwieranie, funkcyjny do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, niezależny podgląd wideo - czysty, pozbawiony zakłóceń dźwięk - regulacja nasycenia kolorów oraz jasności obrazu

- 3 stopniowa regulacja głośności dzwonienia
 - przezroczysty suwak regulacji głośności z diodą sygnalizującą dzwonienie, wyciszenie oraz inne funkcje
 - pełna prywatność połączenia
 - możliwość odbierania rozmowy interkomowej
 - monitor może reagować na każdy adres dzwonienia (po ustawieniu adresu "0")
 - automatyka domowa (przycisk funkcyjny): sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, np. bramą, szlabanem, roletami, oświetleniem również bez aktywnego połączenia (wymagany opcjonalny moduł przekaźnikowy PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)
 - Możliwość podłączenia do 4 kamer dodatkowych (wymagany opcjonalny moduł PRO-VIDEO-SW2-60 (G3) (podłączony do magistrali systemu)
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy Familio/COMO (PRO i PRO-A)
- Nowe funkcje monitora MPRO 4 – 3 generacji:
- obsługuje adres dzwonienia z puli dostępnych w systemie: 127 adresów (programowany przełącznikami) lub z dostępnych w systemie 1023 adresów (programowanych z komputera za pomocą opcjonalnego interfejsu PRO-USB)
 - programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB)
 - kompatybilne z wcześniejszymi generacjami systemu PRO
 - indywidualny numer każdego urządzenia: DevID
 - wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
 - indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
 - możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
 - jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager
 - funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy ktoś zadzwoni (funkcja aktywowana w wideomonitorze)
- Udogodnienia osób z niepełnosprawnościami:
- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji monitora
 - funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy ktoś zadzwoni (funkcja aktywowana w monitorze lub za pomocą opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu)
 - otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy: za pomocą dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)
 - możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)

Schemat



Wymiary

