



FAM-MOD-9NP Moduł 9 przycisków bezpośredniego dzwonienia z podświetlanymi polami opisowymi

Produkt wycofywany, dostępny do wyczerpania zapasów.

Index	FAM-MOD-9NP
Opis	9 przycisków bezpośredniego dzwonienia z polami opisowymi do paneli serii Familio/COMO
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Max. ilość abonentów	9
Wymiary (mm)	Panel 197×90 Puszka montażowa podtynkowa 177x72x31
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa pushka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie – dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Zasilanie	15V DC / 37mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,3W
Wyjścia	- EXTMOD do podłączenia do panelu - EXTMOD do podłączenia następnego modułu
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - możliwość indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe - podświetlane przyciski dzwonienia i pola opisowe - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy: Familio/COMO P/PRO-A - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce do pobrania - możliwość łączenie ze sobą wielu modułów zwiększając ilości przycisków