



Wewnętrzny czytnik kart standardu ISO 14443A i MIFARE, zaciski śrubowe, podświetlana klawiatura sensoryczna (dotykowa), linia wzornicza QUADRUS.

Charakterystyka:

- karty zbliżeniowe ISO14443A, odczyt numeru seryjnego karty (CSN):
 - MIFARE Ultralight
 - MIFARE Classic 1k oraz 4k
 - MIFARE Plus
 - MIFARE DESFire EV1
- odczyt numeru programowalnego karty (PCN):
 - MIFARE Classic 1k oraz 4k
- odczyt numerów: CSN, MSN lub SSN (*)
- zasięg odczytu do 5 cm (dla kart rozmiaru ISO)
- średni pobór prądu 95 mA (75 mA dla wersji bez klawiatury)
- klawiatura sensoryczna
- trzy wskaźniki LED
- format wyjściowy RACS Clock&Data
- format wyjściowy Wiegand 26..66bit
- wejście sterujące głośnikiem
- wejście sterujące wskaźnikiem LED
- głośnik sygnalizacyjny
- regulacja poziomu głośności oraz podświetlenia klawiatury
- detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- konfiguracja z PC (program RogerVDM)
- dwa klawisze funkcyjne
- zasilanie 12 VDC
- warunki pracy:
 - temperatura: od -10°C do +50°C
 - wilgotność: od 10% do 95%
- wymiary: 45,0 x 130,0 x 22,0 mm (szer. x wys. x grub.)
- waga: ≈100 g
- znak CE

(*) sektor SSN i MSN odczytywany jest w kartach MIFARE Classic

Dostępne wersje i oznaczenia	
Indeks	Opis
PRT84MF	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa
PRT84MF-BK	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE
PRT84MF-W	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa; wersja biała Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej
PRT84MF-BK-W	Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; wersja biała Oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej

Zastrzeżenia:

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Podane w dokumencie dane prezentują możliwości funkcjonalne urządzenia, których dostępność jest uzależniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposażenia.

RevE © 2021 ROGER sp. z o.o. sp. k. All rights reserved.

Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl