

PA-1200IRD, Moduł radia internetowego, tunera DAB+/FM RDS, oraz odtwarzacza USB


Moduł radia internetowego, tunera DAB+/FM RDS, oraz odtwarzacza USB, do wzmacniaczy miksujących PA z kieszenią na moduły.

- Możliwość połączenia po LAN lub WLAN, także z funkcją WPS
- Odłączana antena WLAN
- Network Setup Wizard
- Tuner FM z RDS
- Możliwość zapisania 30 ulubionych stacji radiowych (DAB+ 10x, FM 10x, internetowe 10x)
- Zdalne sterowanie poprzez aplikację UNDOK™
- Możliwość bezpośredniego podłączania pamięci ze złączem USB
- Możliwość streamingu oraz udostępniania plików przez sieć (serwer UPnP)
- Odtwarzanie plików MP3 oraz WAV
- Wyświetlanie nazw plików
- Łatwa nawigacja w folderach
- Alfnumeryczny wyświetlacz LCD
- Automatyczne włączanie po przywróceniu zasilania (autostart)
- Możliwość zapisania ustawień oraz trybów pracy
- Funkcja alarmu oraz drzemki

Parametry techniczne	
Typ urządzenia	Internet radio, FM RDS and DAB+ tuner, USB player
Media	streaming, FM, DAB+, MP3, WAV, LAN/WLAN, USB
Zasilanie	DC 17 V/500 mA
Napięcie zasilające	DC 17 V
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	195 x 40 x 135 mm
Waga	360 g
Połączenia	1 x RJ45 (LAN) 1 x IEC/coaxial plug for FM/DAB+ antenna 1 x SMA jack for WLAN antenna
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.22 x 0.17 x 0.06 m
Waga brutto	0.565 kg